



额定输入转速	1400 rpm		常用适配功率（非标可定制）				<div><div></div><div>安装方位</div></div>				<div>请注意: 1. 所有数据(PDF, CAD, 3D)变更时, 我们不做通知.  注: 选择合适的速比和安装方位 在选择的位置打√ 如需定制可联系我司</div>				<div><div>客户签字</div><div>Customer's Signature</div></div>		<div><div>公司名称</div><div>Company name</div></div>		<div><div> 锋桦传动科技(江苏)有限公司 鋒桦传动設備(上海)有限公司 台灣鋒桦科技有限公司</div></div>		
最大输入转速	3000 rpm		输入孔9	适合功率60W-90W电机																	
使用温度	-5℃ ~ +40℃		输入孔11	适合功率0.12KW-0.18KW电机																	
润滑方式	油润滑		输出孔径	Ø14键5																	
重量	≈1.2kg																				
速比	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	设计 Design	吕云峰	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668					
输出扭矩(N.m)	5	7	9	13	17	21	24	19	23	19	14	/	审核 Checked	李 东	網址/郵箱Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com					
最大输出扭矩(N.m)	10	14	18	26	34	42	48	38	46	38	28	/	日期 Date	2026-01-04	電話/传真Tel./Fax	021-39948832 /021-39948836					