



额定输入转数		1400 rpm		常用适配功率（非标可定制）				<div>安装方位</div> 				<div>请注意:</div> <div>1. 所有数据(PDF, CAD, 3D)变更时，我们不做通知。</div>				<div>客户签字</div> <div>Customer's Signature</div>		<div>公司名称</div> <div>Company name</div>		<div> 锋桦传动科技(江苏)有限公司 锋桦传动设备(上海)有限公司 台湾 锋桦科技有限公司</div>													
最大输入转数		3000 rpm		输入孔9		适合功率60W-90W电机																											
使用温度		-5℃ - +40℃		输入孔11		适合功率0.12KW-0.18KW电机																											
润滑方式		油润滑		输入孔14		适合功率0.25KW-0.37KW电机																											
重量		≈2.3kg		输出孔径		Ø18键6																											
速比		5 7.5		10		15		20		25		30		40		50		60		80		100		设计 Design		吕云峰		服务热线 Service hotline		400-8040-668 / QQ:4008040668			
输出扭矩(N.m)		11		16		27		28		39		47		53		44		47		43		34		38		审核 Checked		李 东		網址/邮箱Website/email		www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com	
最大输出扭矩(N.m)		22		32		54		56		78		94		106		88		94		86		68		76		日期 Date		2026-01-05		電話/传真Tel./Fax		021-39948832 / 021-39948836	