



額定輸入轉數		1400 rpm		常用适配功率（非标可定制）				安裝方位				<div>請注意： 1. 所有數據(PDF, CAD, 3D)變更時，我們不做通知。</div> <div>注：选择合适的速比和安裝方位 在選擇的位置打√ 如需定制可联系我司</div>							
最大輸入轉數		3000 rpm		輸入孔11		適合功率0.12KW-0.18KW电机		輸入孔14		適合功率0.25KW-0.37KW电机									
使用溫度		-5℃ ~ +40℃		輸入孔19		適合功率0.55KW-0.75KW电机		輸出孔徑		Ø25鍵8									
潤滑方式		油潤滑		重量		≈3.8kg													
速比		5 7.5		10 15 20 25		30 40 50 60 80 100		設計 Design		呂云峰		服務熱線 Service hotline		400-8040-668 / QQ:4008040668					
輸出扭矩(N.m)		23 33		42 58 81 71		81 101 80 89 72 60		審核 Checked		李 东		網址/郵箱Website/email		www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com					
最大輸出扭矩(N.m)		46 66		84 116 162 142		162 202 160 178 144 120		日期 Date		2026-01-07		電話/傳真Tel./Fax		021-39948832 /021-39948836					