


额定输入转数	1400 rpm		常用适配功率（非标可定制）				安装方位				<div>请注意： 1. 所有数据(PDF, CAD, 3D)变更时，我们不做通知。 注： 选择合适的速比和安装方位 在选择的位置打√ 如需定制可联系我司</div>				
最大输入转数	3000 rpm		输入孔19	适合功率550W-750W电机											
使用温度	-5℃ - +40℃		输入孔24	适合功率1.1KW-1.5KW电机											
润滑方式	油润滑		输入孔28	适合功率2.2KW-4KW电机											
重量	≈13.0kg		输出孔径	Ø35键10											
速比	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100			
输出扭矩(N.m)	/	180	240	345	450	420	479	433	492	424	365	302			
最大输出扭矩(N.m)	/	360	480	690	900	840	958	866	984	848	730	604			

客户签字 Customer's Signature		公司名称 Company name	 锋桦 锋桦传动科技(江苏)有限公司 锋桦传动设备(上海)有限公司 台湾 锋桦科技有限公司
		图名 Drawing name	
设计 Design	吕云峰	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
审核 Checked	李东	网址/邮箱 Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
日期 Date	2026-01-09	电话/传真 Tel./Fax	021-39948832 / 021-39948836