



额定输入转数	1400 rpm		常用适配功率（非标可定制）				<div>安装方位</div> 				<div>请注意:</div> <div>1. 所有数据(PDF, CAD, 3D)变更时, 我们不做通知。</div> <div>注: 选择合适的速比和安装方位</div> <div>在选择的位置打√</div> <div>如需定制可联系我司</div>				<div>客户签字</div> <div>Customer's Signature</div>		<div>公司名称</div> <div>Company name</div>		<div> 锋桦® 锋桦传动科技(江苏)有限公司</div> <div>锋桦传动设备(上海)有限公司</div> <div>台湾 锋桦科技 有 限 公 司</div>		
最大输入转数	3000 rpm		输入孔28	适合功率2.2KW-4KW电机																	
使用温度	-5℃ - +40℃		输入孔38	适合功率5.5W-7.5W电机																	
润滑方式	油润滑		输入孔42	适合功率11KW-15KW电机																	
重量	≈87.0kg		输出孔径	Ø50键14																	
速比	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	设计 Design	吕云峰	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668					
输出扭矩(N.m)	/	698	921	1351	1760	1576	1274	1596	1426	1643	1484	1310	审核 Checked	李 东	網址/邮箱Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com					
最大输出扭矩(N.m)	/	1396	1842	2702	3520	3152	2548	3192	2852	3286	2968	2620	日期 Date	2026-01-10	電話/传真Tel./Fax	021-39948832 / 021-39948836					