



額定輸入轉數	1400 rpm		常用适配功率（非标可定制）				安裝方位				請注意： 1. 所有數據 (PDF, CAD, 3D) 變更時，我們不做通知。 注：選擇合適的速比和安裝方位 在選擇的位置打√ 如需定制可联系我司				客戶簽字 Customer's Signature		公司名稱 Company name		 鋒樺® 鋒樺傳動科技（江蘇）有限公司 鋒樺傳動設備（上海）有限公司 台灣 鋒樺 科技 有限公司		
最大輸入轉數	3000 rpm		輸入孔28	適合功率2.2KW-4KW電機																	
使用溫度	-5℃ ~ +40℃		輸入孔38	適合功率5.5W-7.5W電機																	
潤滑方式	油潤滑		輸入孔42	適合功率11KW-15KW電機																	
重量	≈87.0kg		輸出孔徑	Ø50鍵14																	
速比	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	設計 Design	呂云峰	服務熱線 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668					
輸出扭矩 (N.m)	/	698	921	1351	1760	1576	1274	1596	1426	1643	1484	1310	審核 Checked	李 东	網址/郵箱Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com					
最大輸出扭矩 (N.m)	/	1396	1842	2702	3520	3152	2548	3192	2852	3286	2968	2620	日期 Date	2026-01-10	電話/傳真Tel./Fax	021-39948832 / 021-39948836					